

Elektrické skúšačky série 7

Ekonomické, ľahko použiteľné skúšačky, ideálne pre základné elektrické skúšanie



LISTED



Príslušenstvo a informácie pre objednávku

Dodávané príslušenstvo

Séria Fluke 7 je dodávaná s testovacími káblami TL75, a inštalovanou 9 voltovou batériou a návodom na použitie.

Voliteľné príslušenstvo

Pozrite tabuľku kompatibility príslušenstva.

Informácie pre objednávku

FLUKE 7-300 Electrical Tester
FLUKE 7-600 Electrical Tester

Ekonomická séria 7 je ideálna na prvoúrovňové elektrické vyhľadávanie porúch.

Kompaktný vzhľad a posuvný prepínač umožňuje pracovať jednou rukou

- Zobrazenie 4000
- Automatické voľby zjednodušujú napätové merania vo výkonových prostrediach
- Ak je na vstupných zdierkach pri meraní odporu/kontinuity viac ako 4,5 voltu (úmyselne alebo nie), prístroj sa automaticky prepne na meranie ac alebo dc napätia, podľa toho, čo je vyššie. Vstupná impedancia je približne od 2 kΩ do 100 kΩ, aby pomohla určiť, či napätie je spôsobené zvodom alebo pevným pripojením. Pred preťažením sú chránené všetky meracie módy

- Automatické údaje str. napätia (300V pre 7-300) (600V pre 7-600)
- Automatické údaje js napätia (300V pre 7-300) (600V pre 7-600)
- 400 Ohm rozsah/signalizácia kontinuity
- TL75 Meracie vodiče sú priložené
- Dobre viditeľný žltý plastický kryt ho dovoľí ľahko nájsť pri práci alebo v brašni na nástroje
- Ľahko zapnutelný a použiteľný

Bezpečnostná zhoda

Všetky vstupy Fluke 7-300 sú chránené podľa EN61010-1 CAT III 300V, Fluke 7-600 podľa 600V. UL, CSA, TÜV a VDE zapísané.

Špecifikácie

Funkcie	Rozsah a rozlíšenie	Najlepšia presnosť
DC napätie	40,00V, 400,0V*, 600V*	±(1,5% + 1)
AC napätie	40,00V, 400,0V*, 600V*	±(2,9% + 3)
Odpor	400,0Ω	±(1,5% + 2)

* Maximálne meranie 300 voltov pre 7-300

Životnosť batérie: Alkalická, 650 hodín spojte, spiaci (sleep) mód

Rozmery (bez púzdra): 142,3 mm x 70,5 mm x 34,6 mm

Hmotnosť: 0,286 kg

Dvojročná záruka

VoltAlert™ 1AC

VoltAlert™ 1AC je nová vrecková sieťová striedavá skúšačka od Fluke.

Ľahko použiteľná - iba dotyk hrotu na vývod alebo kábel. Ak sa rozsvieti červená, viete, že v linke je napätie. Elektrikári, údržbári, opravári a bezpečnostní technici môžu rýchlo skúšať obvody pod napätím a poškodené uzemnenia v továrenských halách, v dielňach alebo doma.

- Dobre sa hodí do vrecka košeľa
- Celý jej povrch je kvôli bezpečnosti nevodivý
- Detekuje napätie bez kovového kontaktu

Pracovný rozsah: 200-600 voltov AC

Batérie: Dve AAA Alkalické

Jednoročná záruka

Bezpečnostná zhoda

Fluke 1AC je chránená podľa EN61010-1 CAT III 600V. UL a TÜV zapísané.

